

Date d'édition : 09.01.2025



Ref : 73402

Potentiomètre de consigne 0....10 V ou -10...+10V

Fournit une valeur de consigne.
Graduation linéaire du potentiomètre de la valeur de consigne.

Caractéristiques techniques :

Sortie : 0 ... + 10 V peut être connecté à -10 ... + 10 V au moyen d'un cavalier.

Sortie au moyen d'un interrupteur à bascule commutable sur une tension de référence externe U_{Ref} ou au moyen d'un cavalier sur 0 V.

Tension d'alimentation: ± 15 V DC